

SMGBox Cihaz Kurulum ve Takip Kılavuzu

1. Genel Bilgilendirme

SMG Multimedia Teknik Ekibi tarafından önceden yapılandırılmış olup, tak-çalıştır (plug & play) kullanıma hazır şekilde saha kurulum ekibine teslim edilmektedir.

2. Cihaz Hazırlık Süreci

- Cihazlar kendi adaptörleri ile test edilmiştir.
- Test sonrası kutularına yerleştirilip etiketlenmiştir.
- Etiketlerde Seri No ve Cihaz ID gibi bilgiler yer almaktadır.

3. Kutu İçeriği

- 1 adet SMGBox Cihazı
- 1 adet 5V / 2A Güç Adaptörü

4. Cihazın İlk Açılışı ve Çalışma Süreci

- Açılış süresi: 1-3 dakika
- Network ve ID bilgileri önceden tanımlıdır
- Yayın başlangıcı: 1-3 dakika (Lokal yerine network - stream yayınlar geç gelebilir)

5. Cihaz Durum Kontrolü

- Ekranda network, ID, seri numarası ve yayın durumu görüntülenir. Saha ekibinin cihaz üstünde takip etmesi gereken ekran bilgileri;
- **Cihaz ilk çalıştırmadan itibaren, aşağıda görünen ekran görüntü ile açılış tamamlaması beklenir, bu ekranda cihaza ait bilgiler özet olarak yer alacaktır ve oturum açılmasına gerek yoktur.

```
Login:
000b  d000  0000000  .d00000b.  0000000b.  .d00000b.  .d0000b.
0000b d0000 000 d00P Y00b 000 Y00b d00P" "Y00b d00P Y00b
00000b.d00000 000 000 000 000 000 000 Y00b.
000Y00000P000 000 000 000 d00P 000 000 "Y000b.
000 Y000P 000 000 000 000000 000000P" 000 000 "Y00b.
000 Y0P 000 000 000 000 000 T00b 000 000 "000
000 " 000 000 Y00b d00P 000 T00b Y00b. .d00P Y00b d00P
000 000 0000000 "Y0000P00 000 T00b "Y00000P" "Y0000P"

=====
DEVICE INFO      SMG Linux mini pc | (Debian GNU/Linux 11 (bullseye))
=====
Store Code      : 50041
Store           : --
Serial No       : M-2511250041
Disk Size       : 24G | Free: 22G
Cpu Temp        : 61.2 C
Uptime          : 7 minutes

NETWORK INFO
=====
Ethernet        : eth0 | down | No IP | MAC: 90:0E:B3:BD:A4:5C
WiFi            : wlan0 | up | 10.1.30.108/24 | MAC: B0:2E:BA:40:C4:83
WiFi SSID       : MioT | Signal: 55% (-57dBm)
Gateway         : 10.1.30.1
DNS Servers     : 10.1.30.1

PLAYER INFO
=====
Device ID       : 50041
Exception       : Global: 00:00:01|23:59:59
Songs (File/DB) : 0 / 0 (Not DL: 0)
Announces       : 0 / 0 (Not DL: 0)
Last Song       :
Last Announce   :
Stream          : ON | Link > http://yayin22.notfm.com:9030 | Check OK

=====
Last Update: 08.02.2026 15:00                      SMG Music for Business
=====
Login:
```

Cihaz Ön Yüzünde Yer Alan Ekran Üstünden Takip

- **APPS = Player aktif durumunu belirtir.**
- **** Yanmıyor ise Player aktif değil, yeniden başlatma gerekli**
- **Saat (Ortada) = Cihazdaki aktif saati durumunu belirtir**
- **CVBS (Central Voice and Broadcast Signal) = Stream yayın durumunu belirtir**
- **** Sabit = Stream yayını aktif**
- **** Yanmıyor = Stream yayını aktif değil**
- **** Yanıp sönüyor = Stream sunucusuna erişemiyor**
- **NoIP = Saat bilgisi silinir ve bu bilgi gelir**
- **** NoIP yazıyor = Cihaz lokal ağ üstünden IP bilgisi alamıyor**
- ***** Bu bilgiler cihaz açıldıktan sonra her 2 dakikada bir test edilip hem ekrana hemde ledlere feedback olarak gönderilir.**

